



### Használati útmutató

**MA10230 beltéri hő és páratartalom mérő állomás,  
szoba komfort kijelzővel**

### MOBILE-ALERTS érzékelő

Érzékelő a meglévő **Mobile Alerts** okos otthon rendszerhez. Kizárólag ezzel a rendszerrel használható. Az érzékelő használatához Mobile Alerts gateway szükséges.

### Az érzékelő beüzemelése

Nyissa fel az érzékelő elemtartóját, és helyezzen be 2x AA elemet a megfelelő polaritással.

### Az érzékelő hozzáadása

Nyissa meg a Mobile Alerts alkalmazást. Koppintson az „**Add new sensor**” lehetőségre és olvassa be a hőmérséklet érzékelő hátoldalán található QR-kódot. Ezután adjon nevet az érzékelőnek.

### Kijelző

A készülék az aktuális beltéri hőmérséklet és páratartalom mellett meghatározza a különböző időszakok (3 óra, 24 óra, 7 nap és 30 nap) átlagos páratartalmát is. Ezt a kijelzőn 20-80%-os skálán jelzi, és továbbítja a szerverre.



A készülék indítása után időt vesz igénybe, amíg egy átlagos páratartalom-érték megjelenik a kijelzőn. Az első átlagérték előtt a skála pontja lassan 50%-nál villog, az alkalmazásban a "---" jel jelenik meg.

## Az érzékelő elhelyezése

A készüléket a beltérben, jó szellőzésű helyen kell elhelyezni, nem pedig szekrényben. A falra történő felszerelése is lehetséges. A külső falak belső oldalán történő elhelyezés előnyben részesül, mivel ezek különösen érzékenyek a penészesedésre.

### Specifikációk

Elem:	2x AA (LR03, Micro) alkali elem
Elem élettartama:	kb. 2 év
Hőmérséklet mérési tart.:	-9.9°C ->+ 59.9°C
Pontosság:	0.8 °C
Páratartalom mérési tart.:	1%-99%
Pontoság:	0°C - 30°C között +/- 3% máshol +/-4%
Mérési intervallum:	6 másodpercenként
Adatátviteli intervallum:	> 1°C mérési különbség esetén or > 3% rH
Hatótáv:	100m (nyitott területen)
Átviteli frekvencia:	868 MHz
Maxmális átviteli teljesítmény:	-4.82dBm

További információk és részletes utasítások megtalálhatók a mobilalkalmazásban az „Info” fül alatt vagy a [www.mobile-alerts.eu](http://www.mobile-alerts.eu) oldalon.

A megfelelőségi nyilatkozat összefoglalása: Ezzel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható: [www.mobile-alerts.eu/technoline/doc](http://www.mobile-alerts.eu/technoline/doc)



Az elhasznált elemek nem tartoznak az általános háztartási hulladékok közé. Ön köteles a használt elemeket gyűjtőpontokra visszavinni



Az elektronikai készülékeket az általános háztartási hulladéktól külön kell kidobni. Vigye el régi, elromlott elektronikai készülékeit a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központra

